

ORBİT 6 PANEL PROGRAMLAMA



MÜHENDİSLİK PROGRAMINA GİRİŞ (FABRİKASYON: 0206)
[0206]+[#]

MÜHENDİSLİK PROGRAMINDAN ÇIKIŞ
[0206]+[ARM]

KART ÜZERİNDE BULUNAN RESET JUMPER'INI AKTİF VEYA PASİF HALE GETİRME (program 00 seçeneği)
[0206]+[00]+[ARM]+[00]+[#] aktif [0206]+[00]+[ARM]+[55]+[#] pasif

UZAKTAN ERİŞİM ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRME
[0206]+[01]+[ARM]+[6 HANELİ YENİ ŞİFRE]+[#] (FABRİKASYON : 000000)

MERKEZ RECİVER 1. NUMARAYI GİRME (program 02 seçeneği)
[0206]+[02]+[ARM]+[TEL NO 1]+[#]

MERKEZ RECİVER 2. NUMARAYI GİRME (program 03 seçeneği)
[0206]+[03]+[ARM]+[TEL NO 2]+[#]

PANELE UZAKTAN ERİŞECEK TELEFON NUMARASINI GİRME (program 04 seçeneği)
[0206]+[04]+[ARM]+[TEL NO]+[#]

MÜŞTERİ NUMARASI GİRME (ACCOUNT NUMARASI) (program 05 seçeneği) [0206]+[05]+[ARM]
+[ACCOUNT NUMARASI]+[#]
NOT : Eğer account numarasının sonu (0) ile bitiyorsa örneğin : 3240 gibi (0) yerine STAY-1 girmeniz gerekmektedir.

ACCESS KOD DEĞİŞTİRME (FABRİKASYON: 5678) (program 06 seçeneği) [0206]+[06]+[ARM]+
[YENİ ACCESS KOD]+[#]
Not : Bu kod upload / download işlemlerinde veri güvenliğini sağlar. Ana panel ve Upload / download yazılımında oluşturulan bu kodun her iki tarafta aynı olması gerekmektedir.

REMOTE ID CODE (UZAK KİMLİK KODU) (program 07 seçeneği)
[0206]+[07]+[ARM]+[YENİ KOD]+[#]
Not : Yukarıda bulunan access koduna eklenti olarak çalışır. Bu kod upload / download işlemlerinde veri güvenliğini sağlar. Ana panel ve upload - download yazılımında oluşturulan bu kodun her iki tarafta aynı olması gerekmektedir.

1. MÜHENDİSLİK KODUNU DEĞİŞTİRME (FABRİKASYON : 0206)
[0206]+[08]+[ARM]+[YENİ KOD]+[#]

2. MÜHENDİSLİK KODUNU DEĞİŞTİRME (FABRİKASYON : 1206)
[0206]+[09]+[ARM]+[YENİ KOD]+[#]

MASTER KOD KULLANICI TARAFINDAN UNUTULDUĞU ZAMAN PROGRAMDAN DEĞİŞTİRME
[0206]+[10]+[ARM]+[YENİ MASTER KOD]+[#]

ÇIKIŞ SÜRESİ VERME
[0206]+[11]+[ARM]+[SÜRE]+[#] SN. BAZINDA (001-255 SN. ARASI)

GİRİŞ SÜRESİ VERME
[0206]+[12]+[ARM]+[SÜRE]+[#] SN. BAZINDA (001-255 SN. ARASI)

SİREN ÇALMA SÜRESİ VERME
[0206]+[13]+[ARM]+[SÜRE]+[#] DK. BAZINDA (01-90 DK. ARASI)

ZONE VE SİREN ÇALMA SEÇENEKLERİ
[0206]+[14]+[ARM]+[X.X] 1.ZONE

[0206]+[15]+[ARM]+[X.X] **2.ZONE**
[0206]+[16]+[ARM]+[X.X] **3.ZONE**
[0206]+[17]+[ARM]+[X.X] **4.ZONE**
[0206]+[18]+[ARM]+[X.X] **5.ZONE**
[0206]+[19]+[ARM]+[X.X] **6.ZONE**
[0206]+[20]+[ARM]+[X.X] **7.ZONE**
[0206]+[21]+[ARM]+[X.X] **8.ZONE**

ZONE SEÇENEĞİ 1. HANE

0 : KULLANILMAYAN ZONE
1 : 24 SAAT ZONE
2 : ANİ ZONE
3 : GİRİŞ ÇIKIŞ GEÇİKMELİ
4 : GÖRSEDE KURABİLEN
5 : TAKİPÇİ ZONE
6 : STAY MODDA OTO BYPASS ZONE
7 : YANGIN ZONE
8 : TAMPER ZONE
9 : PANİK ZONE
A : KUMANDA ZONU ANİ
B : KUMANDA ZONU GEÇİKMELİ

SİREN ÇALMA SEÇENEĞİ 2.HANE

0 : SESSİZ
1 : SİREN KEYPAD BUZZER YOK
2 : KESİK KESİK SİREN
3 : KEYPAD BUZZER SİREN YOK
4 : SİREN+KEYPAD BUZZER BERABER
5 : KURULU DEĞİLKEN KEYPAD KURULUYKEN SİREN
6 : CHIME ZONDA SADECE KEYPAD BUZZER

UTILITY OUTPUTS (UO) (PROGRAMLANABİLİR ÇIKIŞ) SEÇENEKLERİ (program 22 ve 25 seçeneği)

00 : ÇIKIŞ AKTİF DEĞİL
01 : ALARM KURULUNDUĞUNDA AKTİF
02 : ALARM KURULUNCA AKTİF KESİK KESİK (PULSE)
03 : ALARM ESNASINDA AKTİF (SÜREKLİ)
04 : ALARM ESNASINDA AKTİF (PULSE)
05 : ZONE 1 ALARMINDA AKTİF (SÜREKLİ)
06 : ZONE 1 ALARMINDA AKTİF (PULSE)
07 : ZONE 2 ALARMINDA AKTİF (SÜREKLİ)
08 : ZONE 2 ALARMINDA AKTİF (PULSE)
09 : ZONE 3 ALARMINDA AKTİF (SÜREKLİ)
0A : ZONE 3 ALARMINDA AKTİF (PULSE)
0B : ZONE 4 ALARMINDA AKTİF (SÜREKLİ)
0C : ZONE 4 ALARMINDA AKTİF (PULSE)
0D : ZONE 5 ALARMINDA AKTİF (SÜREKLİ)
0E : ZONE 5 ALARMINDA AKTİF (PULSE)
0F : ZONE 6 ALARMINDA AKTİF (SÜREKLİ)
10 : ZONE 6 ALARMINDA AKTİF (PULSE)
11 : ZONE 7 ALARMINDA AKTİF (SÜREKLİ)
12 : ZONE 7 ALARMINDA AKTİF (PULSE)
13 : ZONE 8 ALARMINDA AKTİF (SÜREKLİ)
14 : ZONE 8 ALARMINDA AKTİF (PULSE)
15 : KEYPAD PANİK ALARMINDA AKTİF (SÜREKLİ)
16 : KEYPAD PANİK ALARMINDA AKTİF (PULSE)
17 : KEYPAD MEDİKAL ALARMINDA AKTİF (SÜREKLİ)
18 : KEYPAD MEDİKAL ALARMINDA AKTİF (PULSE)
19 : KEYPAD YANGIN ALARMINDA AKTİF (SÜREKLİ)

1A : KEYPAD YANGIN ALARMINDA AKTİF (PULSE)
1B : KULLANICI ÇIKIŞI [*]+[2]+[ŞİFRE]+[ÇIKIŞ NO] SÜREKLİ
1C : KULLANICI ÇIKIŞI [*]+[2]+[ŞİFRE]+[ÇIKIŞ NO] PULSE
1D : YANGIN RESET ÇIKIŞI [*]+[2]+[ŞİFRE]+[ÇIKIŞ NO]
1E : DURESS KODDA AKTİF ÇIKIŞ (PULSE)
1F : AC VOLTAJ KESİNTİSİNDE AKTİF (SÜREKLİ)
20 : AC VOLTAJ KESİNTİSİNDE AKTİF (PULSE)
21 : DÜŞÜK AKÜDE AKTİF ÇIKIŞ (SÜREKLİ)
22 : DÜŞÜK AKÜDE AKTİF ÇIKIŞ (PULSE)
23 : SES MODÜLÜ TETİKLEME
24 : DURESS KODDA AKTİF ÇIKIŞ (SÜREKLİ)
25 : CHIME ZONE ALGILAMADA AKTİF (PULSE)
26 : SİRENLE BERABER AKTİF (NO)
27 : SİRENLE BERABER PASİF (NC) (Ver 1.3)
28 : SİSTEM READY KONUMDA AKTİF (NO) (Ver1.3)

ÖRNEK: PANELE DUMAN DEDEKTÖRÜ BAĞLIYACAKSINIZ: DEDEKTÖRÜN KONTAK UÇLARINI NORMAL BİR ŞEKİLDE ZONLARA BAĞLAYIN. 12V (+) UCUNU AUX ÇIKIŞINA VE 12 (-) UCUNUDA 1 NOLU (UO) PROGRAMLANABİLİR ÇIKIŞA BAĞLAYIN. BU BAĞLANTİYİ YAPTIKTAN SONRA : [0206]+[22]+[ARM]+[1]+[STAY]+[4]+[#] ŞEKLİNDE PROGRAMLAYIN BÖYLECE KULLANICI BİR ALGILAMA DURUMUNDA [*]+[2]+[ŞİFRE]+[1]+[#] YAPARAK DEDEKTÖRÜ RESETLİYEBİLİR.

PANEL HABERLEŞME KONTROLLERİ 1 (program 26 seçeneği)

[0206]+[26]+[ARM]+[43]+[#]

Bu değer fabrikasyon olup en iyi haberleşme kontrol seçeneğidir. **PANEL HABERLEŞME**

KONTROLLERİ 1 (program 27 seçeneği)

[0206]+[27]+[ARM]+[00]+[#]

Bu değer fabrikasyon olup en iyi haberleşme kontrol seçeneğidir.

PANEL HABERLEŞME FORMATI (program 28 seçeneği)

[0206]+[28]+[ARM]+[02]+[#]

burada girmiş olduğumuz 02 formatı SIA haberleşme formatıdır. contac id : 01 ademco 4/2 express : 03 'dür.

PANEL OTOMATİK CEVAP ZİL SAYISI (program 29 seçeneği)(fabrikasyon 12 çalma)

[0206]+[29]+[ARM]+[ZİL ÇALMA SAYISI]+[#]

PANEL ALARM DURUMUNDA SİRENLERDEN BİLDİRİM

[0206]+[30]+[ARM]+[21]+[#] aktif

[0206]+[30]+[ARM]+[04]+[#] kapalı

PANEL PERİODİK TEST SİNYALİ GÖNDERME SAATİ (program 31 seçeneği)

[0206]+[31]+[ARM]+[SAAT]+[#]

24 SAAT FORMATINDA TEST SAATİN GİRİN (15.20 GİBİ)

ORBİT 6 PANEL KULLANIM KLAVUZU

ANA (MASTER) ŞİFRE DEĞİŞTİRME :

[*]+[5]+[MEVCUT ŞİFRE]+[0]+[YENİ ŞİFRE]+[#]

KULLANICI ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME :

[*]+[5]+[ANA ŞİFRE]+[KULLANICI SIRA NO (1-9 arası)]+[YENİ ŞİFRE]+[#]

KULLANICI ŞİFRESİ SİLME :

[*]+[5]+[ANA ŞİFRE]+[KULLANICI SIRA NO (1-9 arası)]+[0000]+[#]

SİSTEMİ BYPASSLI KURMA :

[*]+[1]+[ŞİFRE]+[BÖLGE NO (1-2 vs.)]+[#]

SİSTEMİN TARİHİNİ AYARLAMA :

[*]+[61]+[ANA ŞİFRE]+[AY:GÜN:YIL (05.11.04 gibi)]+[#]

SİSTEMİN SAATİNİ AYARLAMA :

[*]+[62]+[ANA ŞİFRE]+[SAAT (24 saat formatında)]+[#]

OTOMATİK KURULUM SAATİ AYARLAMA :

[*]+[63]+[ANA ŞİFRE]+[KURULUM SAATİ (24 Saat formatında)]+[#]

SİSTEME TEL. NUMARALARINI GİRME :

[*]+[71]+[ANA ŞİFRE]+[1.TEL.NO]+[#]

[*]+[72]+[ANA ŞİFRE]+[2.TEL.NO]+[#]

[*]+[73]+[ANA ŞİFRE]+[3.TEL.NO]+[#]

[*]+[74]+[ANA ŞİFRE]+[4.TEL.NO]+[#]

SİSTEMDE OLUŞAN HATALARI GÖRME :

Eğer şifre cihazınızın üzerinde bulunan POWER ışığı yanıp sönüyor ise sisteminizde bir hata olmuş demektir.Hatayı görmek için

[*]+[3] yapın bölge ledlerinizden 1 tanesi veya daha fazlası yanacaktır.Bu yanan ledlerin hangi hatayı gösterdiğine dair şema aşağıdadır

LED NO GÖSTERDİĞİ HATA

- 1 Düşük Akü
- 2 Panelde Elektrik Yok
- 3 Saat ve Tarih ayarı yok
- 4 Haberleşme Hatası
- 5 Siren Hatası

ALARM OLAY HAFIZASINI GÖRME :

[*]+[4] Yapararak sisteminizde oluşan alarmın hangi bölgeden olduğunu görürsünüz

DURESS KOD KULLANARAK SİSTEMİ KAPAMA :

Mevcut şifrenizin son basamağının 1 fazlasıyla sistemi devreden çıkarın
(Ör: Şifre 1234 ise Duress için 1235, şifre 3670 ise Duress için 3671 yapılmalı.)

OK SA ELEKTRONİK VE GÜVENLİK SANAYİ Dİ T.C. A.

TEL: (0212) 570 98 98 PBX